

Postcode: LR1002-1ET

EXTENDER ETHERNET+PoE **LR1002-1ET** ZENDER DAHUA

De extender LR1002-1ET maakt verlenging van datatransmissie en PoE 802.3 at/af, ePoE-voeding mogelijk met behulp van een coaxkabel. Het apparaat werkt vanaf de camera.



LAN-poorten:	1 st. RJ45
Transmissiepoorten:	1 st. BNC
Transmissiesnelheid:	10 / 100 Mbps Full Duplex
Transmissiebereik:	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Het bereik van de datatransmissie en voeding is sterk afhankelijk van de gebruikte kabel en de stroom die nodig is om de ontvanger van stroom te voorzien
Beveiliging:	Overspanning
Belangrijkste kenmerken:	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Autodetectie MDI/MDI-X - detecteert automatisch de datatransmissiemodus • Compatibel met IP-camera's en netwerkapparatuur • Eenvoudige installatie - geen configuratie nodig van het IP- en MAC-adres • Het apparaat werkt vanaf de camera • Mogelijkheid voor montage op de wand of op een DIN TS-35-rail • Lengte UTP-kabel voor camera's max. 2 m
Voeding:	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at)
Gewicht:	0.061 kg
Afmetingen:	79 x 64 x 23 mm
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar